



X.DF 300

TRANSMISOR DIGITAL FM

300W



X.DF 300

TRANSMISOR

DIGITAL FM




300 W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de frecuencia:
De 87.5 a 108 MHz
- Supresión de Espurias y Harmónicas:
Mejor que los requerimientos ETSI
- Distorsión de Intermodulación: 0.02%
- Relación señal a ruido S/N FM: > 80 dB
- Ruido de AM : 65 dB RMS (Típico)
- Separación Estereofónica: 65 dB
- Preénfasis: 0 µs, 50 µs o 75 µs
- Entradas MPX / SCA: BNC x 2
- Entradas de Audio : Análogo y/o AES
XLR hasta 192 kbps @ 16, 24, 32 bits

CARACTERÍSTICAS

- **Máxima Potencia:** 350 W
- **Eficiencia:** hasta un 70%
- **Pérdida de Eficiencia @-3dB:** < 5%
- **Tamaño:** 2 U de rack
- **Profundidad:** 432 mm
- **Salida RF:** Conector "N"
-  Completo control y manejo
vía web y SNMP (*)
-  Codificador dinámico
de RDS (*)
-  Back up de audio (*)

(*)Opcional