



X.DF 1000

TRANSMISOR

DIGITAL FM

1000W



X.DF 1000 TRANSMISOR DIGITAL FM 1000W



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de frecuencia:
De 87.5 a 108 MHz
- Supresión de Espurias y Harmónicas:
Mejor que los requerimientos ETSI
- Distorsión de Intermodulación: 0.02%
- Relación señal a ruido S/N FM: > 80 dB
- Ruido de AM : 65 dB RMS (Típico)
- Separación Estereofónica: 65 dB
- Preénfasis: 0 µs, 50 µs o 75 µs
- Entradas MPX / SCA: BNC x 2
- Entradas de Audio : Análogo y/o AES
XLR hasta 192 kbps @ 16, 24, 32 bits

CARACTERÍSTICAS

- **Máxima Potencia:** 1050 w
 - **Eficiencia:** hasta un 72%
 - **Pérdida de Eficiencia @-3dB:** < 5%
 - **Tamaño:** 3 U de rack
 - **Profundidad:** 432 mm
 - **Salida RF:** Conector 7/16" DIN
 - **Rack compacto:** 14 kg
 - **Recuperación automática de fallos**
-  Completo control y manejo vía web y SNMP (*)
-  Codificador dinámico de RDS (*)
-  Back up de audio (*)
- (*)Opcional